



## Interrupteur variateur tactile 12-36V

### Ref. D2401

Interrupteur variateur tactile avec fonction d'arrêt, de mise en marche et de gradation de vos luminaires LED basse tension. Une seule touche suffit pour allumer ou éteindre la lumière à 100 %. En cas de contact prolongé, l'intensité lumineuse est régulée de 0 à 100 % de manière uniforme, sans saut ni clignotement. - Fonctions : Eteindre, allumer et réglable- Mesures : 95 x 37 x 20 mm- Tête du capteur stable et de grande qualité- Réglage doux- 128 niveaux de brillance

### Caractéristiques du prod

#### uit

Puissance (W)	96-288 max
Tension nominale (V)	12/36V-DC
Capteur	Oui
Système de contrôle	12/24V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	0/36V-DC
Connectivité	Filaire
Nombre de canaux	1
N° de zones	1
Intensité max (A)	8A
Dimensions (mm) Lxlxh	95x37x20
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui dans boîtier étanche
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +50°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000
Certificats	CE, ROHS

Garantie \_\_\_\_\_ Selon garantie légale : 2 ans