



## Alimentation étanche IP67 12V 100W

### Ref. LP-100-12

Alimentation étanche compacte 100W. Tension de sortie de 12V-DC. Indice de protection IP67, adapté à une utilisation en extérieur. Idéal pour les luminaires 12V et les bandes LED 12V. Transformateur pré-câblé avec câbles d'alimentation d'entrée et de sortie intégrés. Matériaux de haute qualité pour un usage professionnel. Résistant aux surtensions, courts-circuits, surchauffe, etc. Compatible pour une utilisation en extérieur. Courant de sortie maximum de 8,3A. ✓ 12V-DC ✓ 100W ✓ 8.3A MAX. ✓ 190x51x38mm ✓ IP67



### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	8,33
IP	IP67
Matériau	Plastique
Puissance (W)	100
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension de sortie (V)	12V
Tension Nominale (V)	100 - 240V AC
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	25000



## Variantes du produit

Référence

Attributs

LP-100-12

