



## Driver Ajustable DALI 48W

**A+**

**CE** **RoHS**

**TÜV**

|  |                                       |            |                                             |  |                               |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-   | <b>IOT</b> | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-   |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-       |
|  | <b>GRADUABLE</b><br>Oui               |            | <b>POIDS (GR)</b><br>165                    |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20      |
|  | <b>HAUT</b><br>47.0                   |            | <b>LARGEUR</b><br>29.0                      |  | <b>LONGUEUR</b><br>140.0      |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60       |            | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-15+50 |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>PVC/ABS   |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>140x47x29   |            | <b>CODE PRODUIT</b><br>GR-DALI-48W          |  | <b>TENSION</b><br>100-277V AC |
|  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001 |            | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>50-76VDC 600 mA  |  |                               |



## Driver Ajustable DALI 48W

A<sup>+</sup>

**electroled**

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)

<https://electroled.fr/drivers/9247-driver-ajustable-dali-48w.html>

